



NEO S 8 LINE

v.1.0



OVERVIEW

NEO S 8 LINE is the perfect complement to the NEO Series loudspeakers. It is a passive subwoofer that incorporates a power selector for 100V line installations (7.5W/15W/30W/60W), as well as a position to work in low impedance (8 ohms).

Its attractive and elegant ultra-slim design allows it to be integrated in almost any installation. Made of MDF, it is available in black and white.

Technical Data:

	NEO S 8 LINE
Woofers	8"
Low impedance output	60W @ 8Ω
100V Line	7.5W/15W/30W/60W
Sensitivity	90 dB
SPL max.	169 dB
Frequency Range	45Hz-500 Hz
Connection	Terminal block
Dimensions (WxHxD)	540x400x130 mm
Weight	5,2 Kg

FEATURES:

- Passive subwoofer
- 8" woofer
- 60W @ 8 Ω / 7.5W/15W/30W/60W@100V line
- Terminals for low impedance and 100V line connection to amplifiers
- Made of MDF

CONNECTIONS



Use the selector to fix the power tap for 100V line amplifiers (60W/30W/15W/7,5W), or low impedance (8 Ω)

INSTALLATION

CAUTIONS



Be sure to connect the cables with the correct polarity in the terminal block.



Make sure to select the correct power tap before connecting the loudspeaker to a 70/100V line amplifier. If the low impedance position (8 Ω), is selected, the loudspeaker could be damaged!

DESCRIPCIÓN GENERAL

NEO S 8 LINE es el perfecto complemento para los altavoces de la Serie NEO. Integra un altavoz de 8". Es un subwoofer pasivo que incorpora un selector de potencia para instalaciones de línea 100V (7.5W/15W/30W/60W), así como posición para trabajar en baja impedancia (8 ohmios).

Su atractivo y elegante diseño ultrafino permite integrarlo en casi cualquier instalación. Fabricado en MDF, está disponible en colores negro y blanco.

Datos Técnicos:

	NEO 6 MAX
Woofer	6.5"
Salida baja impedancia	60W @ 8Ω
Línea 100V	7,5W/15W/30W/60W
Sensibilidad	90 dB
SPL max.	105 dB
Rango de frecuencias	45Hz-500Hz
Conexión	Bloque de terminales
Dimensiones (An x Al x Pr)	540x400x130 mm
Peso	5,2 Kg

Características:

- Subwoofer pasivo
- Woofer de 8"
- 60 W a 8 Ω / 7,5W/15W/30W/60W a 100 V line
- Terminales de conexión para amplificadores de baja impedancia y 100 V line.
- Fabricado en MDF

CONEXIONES



Utilice el selector para fijar la posición de potencia para los amplificadores de línea de 100 V (60W/30W/15W/7,5W), o baja impedancia ($8\ \Omega$)

INSTALACIÓN

PRECAUCIONES



Asegúrese de conectar los cables con la polaridad adecuada en el bloque de terminales.



Asegúrese de seleccionar la posición correcta de potencia antes de conectar el altavoz a un amplificador de línea 70/100V. si se selecciona la posición de baja impedancia ($8\ \Omega$), el altavoz puede dañarse.



EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 Pol. Ind. L'Alteró

46460- SILLA

Valencia – Spain

www.equipson.es support@equipson.es